SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG



WIDOK TL+R1+RG



RG
TN-S
Pi = 213,7 kW
kj = 0,45
Ps = 96,165 kW
Is = 149,43 A



NR OBWODU								RG/1	RG/2	RG/3	RG/4	RG/5	RG/6	RG/7	RG/11	RG/12	RG/13	RG/14	RG/15	RG/16	RG/17	RG/18	RG/19	RG/20	RG/21	RG/22	RG/23	RG/24	RG/25	RG/26	RG/27	RG/28	RG/28	RG/28	RG/29	RG/30	RG/31	RG/32
POMIESZCZENIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYP ODBIORU	Zasilanie centrali PPOŻ CSP	Zasilanie centrali oddymiania CSO1	Zasilanie centrali oddymiania CSO2	Zasilanie z RG	-	główny wyłącznik prądu	ochronnik przepięciowy B+C	kontrola napięcia	-	gn, wtyk/owe wieży	gn, wtyk/owe wieży	otw, wieży	otw. zewnętrzne wieży	otw. zewnętrzne wieży	otw. zewnętrzne wieży	otw. przeszkodowe - oprawa diodowa	otw, terenu	sterowanie oświetleniem terenu i wieży	REZERWA	REZERWA	Zasilanie Tablicy RDZ	Zasilanie Tablicy RT	Zasilanie Tablicy R1	Zasilanie Tablicy R2	Zasilanie Tablicy TBT	Zasilanie Tablicy R4	Zasilanie Tablicy R5	Zasilanie Tablicy R6	Zasilanie Tablicy R7	Zasilanie Tablicy RS1	Zasilanie Tablicy RS2	Zasilanie Tablicy RS3	Zasilanie Tablicy RS4	Zasilanie Tablicy RS5	Zasilanie Tablicy RS6	Zasilanie Tablicy RS7	Zasilanie Tablicy RS8	Zasilanie Tablicy RS9	Zasilanie centrali wentylacyjnej VS-21-R4/PH	Zasilanie centrali wentylacyjnej VS-15-R4/PH-T	Zasilanie centrali wentylacyjnej VS-15-R4/PH-T	Zasilanie centrali wentylacyjnej VS-15-R4/PH-T
Pi [kW]	0,2kW	0,2kW	0,2kW	213,7 kW	-	-	-	-	2,0 kW	2,0 kW	1,3 kW	2,0 kW	1,8 kW	2,0 kW	0,2 kW					9,5 kW	15,86 kW	17,6 kW	18,23 kW	5,9 kW	10,66 kW	10,64 kW	16,64kW	21kW	3,75kW	2,3kW	5,09kW	2,48kW	4,3kW	2,83kW	4,14kW	10,46kW	5,67kW	10,02kW	8,54kW	8,59kW	8,54kW
PRZEDÓW	NKGs 3x1,5mm2	NKGs 3x1,5mm2	NKGs 3x1,5mm2	YKY 5x120 mm²	-				YDYżzo 3x2,5 mm²	YDYżzo 3x2,5 mm²	YDYżzo 3x1,5 mm²	YDYżzo 3x2,5 mm²	YDYżzo 3x2,5 mm²	YDYżzo 3x1,5 mm²	YKYżzo 3x5 mm²					YDYżzo 5x10 mm²	YDYżzo 5x10 mm²	YDY 5x10mm²	YDY 5x10mm²	YDY 5x4mm²	YDY 5x10mm²	YDY 5x10mm²	YDY 5x10mm²	YDY 5x10mm²	YDY 5x6mm²	YDY 5x6mm²	YDY 5x6mm²	YDY 5x6mm²	YDY 5x6mm²	YDY 5x6mm²	YDY 5x6mm²	YDY 5x10mm²	YDY 5x6mm²	YDY 5x6mm²	YDY 5x6mm²
SPOSÓB UŁOŻENIA	p/t	p/t	p/t	p/t, wew.	-				p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t					p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t
SPOSÓB PRZYŁĄCZENIA	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	-				gn, wtyk,	gn, wtyk,	opr, otw.	opr, otw.	opr, otw.	opr, otw.	opr, otw.					zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu	zasiski aparatu

APF Automatyczny przełącznik faz

Ochrona p/porażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania u odbiorcy w układzie TN-S, Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Ochrona uzupełniająca - wyłączniki różnicowoprądowe.

PROJECT BRANŻOWY - ELEKTRYCZNY
AJAKA
JANUSZ KARSKI
Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji
ul.Gen. Władysława Anders 38 lok. 326
15-113 Białystok, NIP 966-132-54-72
tel. (085) 662-30-12
e.mail:biuro@ajaka.pl

JRG PSP Nr. 5 Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2
Remont i przebudowa budynku głównego.
nazwa i adres obiektu

E-2
nr rysunku

Instalacje elektryczne
Rozdzielnica Bezpiecznikowa RG
nazwa rysunku

19.10.2012
data

–
skala

branża	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
elektryczna	inż. Janusz Karski	BL-424/74	
współpraca	mgr inż. Karol Citkowski		
współpraca	mgr inż. Sylwester Bukłaho		
współpraca	mgr inż Szymon Mikołajczyk		
współpraca	mgr inż. Jarosław Karski		
współpraca	mgr inż. Mariusz Woroszyl		