SCHEMAT ROZDZIELNICY R4

OBUDOWA: metalowa IP40, drzwiczki z zamkiem, pojemność 4x24 mod.



NR OBWODU	-	-		R4/1	R4/2	R4/3	R4/4	R4/5	R4/6	R4/7	R4/8	R4/9	R4/10	R4/11
POMIESZCZENIE	-	-		2.6; 2.7	2.2	2.2	2.1			2.1	2.2	2.6; 2.7		
TYP ODBIORU	Zasilanie z RG	Ochrona przepięciowa		OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE AWARYJNE	OŚWIETLENIE	REZERWA	OŚWIETLENIE AWARYJNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	Zasilanie centrali klimatyzacyjnej AOYD54LA	REZERWA
Pi [kW]	12,55 kW	-		0,5 kW	0,8 kW	0,3 kW	0,3 kW		0,3 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	4,65kW	
PRZEWÓD	YDY 5x10mm²	-		YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5		YDYżo3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YKY 5x4mm²	
SPOSÓB UŁOŻENIA	RLØ47 p/t	-		w/k, p/t	w/k, p/t	w/k, p/t	w/k, p/t		w/k, p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	p/t	
SPOSÓB PRZYŁACZENIA	Zaciski	-		opr. ośw.	opr. ośw.	opr. ośw.	opr. ośw.		opr. ośw.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	zasiski aparatu	



Ochrona p/porażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania przy pracy sieci w układzie TN-S. Sieć zasilająca pracyje w układzie TN-C. Jako środek ochrony dodatkowej zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe

URZĄDZENIA SYSTEMU KNX W ZAKRESIE DOSTAWY WYKONAWCY INSTALACJI MULTIMEDIALNYCH

PROJEKT BRANŻOWY - ELEKTRYCZNY

AJAKA
JANUSZ KARSKI

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK, tel. (085) 675-20-20
fax. (085) 662-30-12
e.mail:biuro@ajaka.pl

JRG PSP Nr. 5 Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2 Remont i przebudowa budynku głównego. *nazwa i adres obiektu*	*E-5* *nr rysunku*
Instalacje elektryczne *Tablica Bezpiecznikowa Piętrowa R4* *nazwa rysunku*	*19.10.2012* *data*
	-- *skala*

branża	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
elektryczna	inż. Janusz Karski	BŁ-424/74	
współpraca	mgr inż. Karol Citkowski		
współpraca	mgr inż. Sylwester Bukłaho		
współpraca	mgr inż Szymon Mikołajczyk		
współpraca	mgr inż Jarosław Karski		
współpraca	mgr inż. Mariusz Woroszył		