

P [kW]	0,25	0,15	0,22	—	0,25	0,15	0,22	—	0,25	—	0,22	—	0,25	—	—	—	0,25	—	—	—	—	—	0,25	0,15	0,25	0,15	—	—	—	—	0,22		0,22	—	0,22	—	—	—	0,10	—	0,25	—	1,0	1,0	0,20	0,20	0,1	0,25
Nazwa odbioru	oprawy halogenowe 2x75W+1x100W na szynie 3-fazowej	reflektor halogenowy typu mini Fresnel, 150W/230VAC	oprawy halogenowe 75W na szynie 3-fazowej (3 szt.)	—	oprawy halogenowe 2x75W+1x100W na szynie 3-fazowej	reflektor halogenowy typu mini Fresnel, 150W/230VAC	oprawy halogenowe 75W na szynie 3-fazowej (3 szt.)	—	oprawy halogenowe 2x75W+1x100W na szynie 3-fazowej	—	oprawy halogenowe 75W na szynie 3-fazowej (3 szt.)	—	oprawy halogenowe 2x75W+1x100W na szynie 3-fazowej	—	szynoprzewód 3-fazowy	—	oprawy halogenowe 2x75W+1x100W na szynie 3-fazowej	—	szynoprzewód 3-fazowy	—	szynoprzewód 3-fazowy	—	oprawy halogenowe 2x75W+1x100W na szynie 3-fazowej	reflektor halogenowy typu mini Fresnel, 150W/230VAC	oprawy halogenowe 2x75W+1x100W na szynie 3-fazowej	reflektor halogenowy typu mini Fresnel, 150W/230VAC	szynoprzewód 3-fazowy	—	szynoprzewód 3-fazowy	—	oprawy halogenowe 75W na szynie 3-fazowej (3 szt.)		oprawy halogenowe 75W na szynie 3-fazowej (3 szt.)	—	oprawy halogenowe 75W na szynie 3-fazowej (3 szt.)	—	szynoprzewód 3-fazowy	—	oprawy halogenowe 1x150W na szynie 3-fazowej	—	oprawy halogenowe 2x75W+1x100W na szynie 3-fazowej	—	1-strefowe gniazdo wtykowe sterowane wirtyl.	1-strefowe gniazdo wtykowe sterowane wirtyl.	monitor LCD z głośnikami audio-wideo + wzmacniacz kanałowego, czasowego głośnika stereofonicznego	monitor LCD z głośnikami audio-wideo + wzmacniacz kanałowego, czasowego głośnika stereofonicznego	ultradźwiękowy głośnik kanałowy na głośny wzmacniaczu (2 szt.)	głośny audio dla głośników sufitowych i projektorów dźwięku + wzmacniacze audio + router wi-fi
Lokalizacja	pom. 1.18	pom. 1.18	pom. 1.18	—	pom. 1.18	pom. 1.18	pom. 1.18	—	pom. 1.18	—	pom. 1.18	—	pom. 1.18	—	pom. 1.18	—	pom. 1.18	—	pom. 1.18	—	pom. 1.18	—	pom. 1.18	pom. 1.18	pom. 1.18	pom. 1.18	pom. 1.18	—	pom. 1.18	—	pom. 1.18		pom. 1.18	—	pom. 1.18	—	pom. 1.18	—	pom. 1.18	—	pom. 1.18	—	pom. 1.18	pom. 1.18	pom. 1.18	pom. 1.18	pom. 1.18	pom. 1.18

do urządzeń DMX w pom. 2.12

UWAGI:

1. Instalacja pracuje w układzie sieci TN-S
2. Ochrona przeciwporażeniowa zrealizowana jest jako szybkie odłączenie zasilania. Jako ochronę dodatkową projektuję wyłączniki różnicowoprądowe

Pi= 7,07 kW
kj= 0,8
Ps= 5,66 kW

Wymiary rozdzielnicy [cm]:



Rozdzielnica metalowa, z cokołem, typu XL³ 400, wysokość 190 cm., drzwi płaskie, metalowe

PROJEKT BRANŻOWY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I MULTIMEDIALNE
AJAKA JANUSZ KARSKI
Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji
ul. Gen. Władysława Anders a 39 lok. 326
15-113 BIAŁYSTOK, tel. (085) 675-20-20
fax. (085) 653-20-53
e.mail: biuro@ajaka.pl

JRG PSP Nr. 5 Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2
Remont i przebudowa budynku głównego.
nazwa i adres obiektu

3
nr rysunku

Schemat rozdzielnicy RS3
nazwa rysunku

19.10.2012
data

--
skala

branża	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
elektryczna	inż. Janusz Karski	BL-424/74	
współpraca	mgr inż. Karol Citkowski		
współpraca	mgr inż. Sylwester Bukłaho		
współpraca	mgr inż Szymon Mikołajczyk		
współpraca	mgr inż Jarosław Karski		
współpraca	mgr inż. Mariusz Woroszył		