SCHEMAT ROZDZIELNICY RT



NR OBWODU	-	-		RT/1.1	RT/1.2	RT/1.3	RT/1.4		RT/2	RT/3	RT/4	RT/5	RT/6	RT/7	RT/8	RT/9	RT/10	RT/11.1	RT/11.2	RT/11.3	RT/11.4	RT/11.5	RT/11.6		RT/12	RT/13	RT/14	RT/15	RT/16	RT/17	RT/18	RT/19
POMIESZCZENIE	-	-		2.18	2.18	2.5	2.17		2.4	2.4	2.4		2.4	2.4	2.4										2.15	2.5	2.5	2.4	2.4	2.18	2.18	2.18
TYP ODBIORU	Zasilanie z RG	Ochrona przepięciowa		OŚWIETLENIE halogenowe	OŚWIETLENIE świetlówkowe	OŚWIETLENIE świetlówkowe	OŚWIETLENIE świetlówkowe		OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE przeszkodowe	OŚWIETLENIE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	REZERWA	REZERWA	ROLETA	ROLETA	ROLETA	ROLETA	ROLETA	ROLETA		GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA SERWERA	wideoprojektor	GNIAZDA W PRZYŁĄCZACH PODŁOGOWYCH I GNIAZDO SUBBASU	SZAFA RACK 19" SYSTEMU AV	SZAFA RACK 19" SYSTEMU AV	GNIAZDA W PRZYŁĄCZU TECHNIKA
Pi [kW]	19,82 kW	-		0,15 kW	0,3kW	0,15 kW	0,2 kW		1,4 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,15 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW			0,12 kW	0,12 kW	0,12 kW	0,12 kW	0,12 kW	0,12 kW		2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	0,85 kW	1,0 kW	2,2 kW	2,2 kW	0,5 kW
PRZEWÓD	YDY 5x10mm²	-		YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5				YDYżo5x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5			YDYżo 4x1,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 4x1,5		YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5
SPOSÓB UŁOŻENIA	RLØ47 p/t	-		w/k, p/t	w/k, p/t	w/k, p/t	w/k, p/t		w/k, p/t	w/k, p/t	w/k, p/t	w/k, p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t			w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t		w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t	w/k i p/t
SPOSÓB PRZYŁACZENIA	Zaciski	-		opr. ośw.	opr. ośw.	opr. ośw.	opr. ośw.		opr. ośw.	opr. ośw.	opr. ośw.	opr. ośw.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.			zac. aparatu.	zac. aparatu.	zac. aparatu.	zac. aparatu.	zac. aparatu.	zac. aparatu.		gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.	gn. wtyk.



OBUDOWA: metalowa IP40, drzwiczki z zamkiem, pojemność 5x24 mod.

Ochrona p/porażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania przy pracy sieci w układzie TN-S. Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Jako środek ochrony dodatkowej zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe

URZĄDZENIA SYSTEMU KNX W ZAKRESIE DOSTAWY WYKONAWCY INSTALACJI MULTIMEDIALNYCH

PROJEKT BRANŻOWY - ELEKTRYCZNY
AJAKA
JANUSZ KARSKI

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji
ul.Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK, tel. (085) 675-20-20
fax. (085) 662-30-12
e.mail:biuro@ajaka.pl

JRG PSP Nr. 5 Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2
Remont i przebudowa budynku głównego.
nazwa i adres obiektu

E-9
nr rysunku

19.10.2012
data

Instalacje elektryczne
Tablica Bezpiecznikowa Piętrowa RT
nazwa rysunku

skala --

branża	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
elektryczna	inż. Janusz Karski	BŁ-424/74	
współpraca	mgr inż. Karol Citkowski		
współpraca	mgr inż. Sylwester Bukłaho		
współpraca	mgr inż Szymon Mikołajczyk		
współpraca	mgr inż. Jarosław Karski		
współpraca	mgr inż. Mariusz Woroszył		